

АС/DC преобразователь напряжения

CLG-100-36

Преобразователь CLG-100-36 фирмы MeanWell предназначен для преобразования из 220 вольт переменного тока в 36 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в производственных и бытовых целях для подключения устройств питающихся от 36 вольт и потребляющих не более 95.40 Вт

Характеристики:

- Выходная мощность: 95.40Вт;
- Входное напряжение АС: 90...264 В;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 36В;
- Выходной ток: 0...2.6А;
- Уровень пульсаций (размах): 150 мВ;
- КПД: 87 %;
- Рабочая температура: -30...70°C;
- Корпус: для монтажа на шасси;
- Размеры корпуса: 222.2x68x38.8мм;
- Масса: 1.000кг;



Параметры:

- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перегрева;
- Сертифицировано:
 - CAN/CSA C22.2 No. 223-M91(except for 48V), IP67 approved;
 - UL879, UL8750, UL1310 Class 2, UL60950-1, TUV EN60950-1, EN61347-1, EN61347-2-13 independent;

Применения:

- Промышленная электроника;
- Бытовая электроника;