

AC/DC преобразователь напряжения

ES18E05-P1J

Преобразователь ES18E05-P1J фирмы MEAN WELL предназначен для преобразования из 220 вольт переменного тока в 5 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в производственных и бытовых целях для подключения устройств питающихся от 5 вольт и потребляющих не более 18 Вт.

Характеристики:

- Выходная мощность: 18 Вт;
- Входное напряжение AC: 90...264 В;
- Входное напряжение DC: 135...370 В;
- Электрическая прочность изоляции:
 - вход- выход: 3000 В AC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 5 В;
- Выходной ток: 0...3 А;
- КПД: 70 %
- Рабочая температура: -20...60°C;
- Корпус: сетевой адаптер;
- Размеры корпуса: 79x54x33 мм;
- Масса: 0.22 кг;



Параметры:

- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
- Сертифицировано:
 - По электробезопасности: UL60950-1;
 - По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,11;

Применения:

- Промышленная электроника;
- Бытовая электроника;