

## **DC/DC преобразователь напряжения**

### **P47WG-2412E4:1LF**

**Преобразователь P47WG-2412E4:1LF** фирмы PEAK предназначен для преобразования из 24 вольт постоянного тока в 12 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в системах сбора и обработки информации, телекоммуникационном оборудовании, промышленной электронике.

#### **Характеристики:**

- Выходная мощность: 15 Вт;
- Входное напряжение DC: 9...36 В (Номинальное: 24 В);
- Электрическая прочность изоляции:
  - вход- выход: 1500 В AC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 12 В;
- Выходной ток: 0...1.25 А ;
- КПД: 85 %
- Рабочая температура: -40...85°C;
- Корпус: PCB 2x1 inch;
- Размеры корпуса: 25.4x50.8x11 мм;

#### **Параметры:**

- Комплекс защит от: короткого замыкания;

#### **Применения:**

- Промышленная электроника;
- Телекоммуникационном оборудовании;