

AC/DC преобразователь напряжения

Р66А-3Р2J

Преобразователь Р66А-3Р2J фирмы MEAN WELL предназначен для преобразования из 220 вольт переменного тока в 12 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в производственных и бытовых целях для подключения устройств питающихся от 12 вольт и потребляющих не более 66 Вт

Характеристики:

- Выходная мощность: 66Вт;
- Входное напряжение AC: 90...264 В;
- Входное напряжение DC: 135...370В;
- Электрическая прочность изоляции:
 - вход- выход: 3000В AC;
 - вход-земля: 1500 В AC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 12В;
- Выходной ток: 0...5.55 А;
- КПД: 78%
- Рабочая температура: -20...85°C;
- Корпус: сетевой адаптер;
- Размеры корпуса: 147x75.5x43.2мм;
- Масса: 0.55 кг;



Параметры:

- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
- Сертифицировано:
 - По электробезопасности: UL1950, TUV EN60950-1;
 - По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, ENV50204;

Применения:

- Промышленная электроника;
- Бытовая электроника;