

## AC/DC преобразователь напряжения

### PS-25-13.5

**Преобразователь PS-25-13.5** фирмы MEAN WELL предназначен для преобразования из 220 вольт переменного тока в 13.5 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в производственных и бытовых целях для подключения устройств питающихся от 13.5 вольт и потребляющих не более 25 Вт

#### Характеристики:

- Выходная мощность: 25 Вт;
- Входное напряжение AC: 85...264 В;
- Входное напряжение DC: 120...370В;
- Электрическая прочность изоляции:
  - вход- выход: 3000 В AC;
  - вход-земля:1500 В AC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 13.5 В;
- Выходной ток: 0...1.9 А;
- КПД: 78%
- Рабочая температура: -10...60°C;
- Корпус: открытый для монтажа на шасси;
- Размеры корпуса: 107x61x28мм;
- Масса: 0.14 кг;



#### Параметры:

- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева;
- Сертифицировано:
  - По электробезопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1;
  - По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5;

#### Применения:

- Промышленная электроника;
- Бытовая электроника;