

DC/DC преобразователь напряжения

PSD-15A-12

Преобразователь PSD-15A-12 фирмы MeanWell предназначен для преобразования из 12 вольт постоянного тока в 12 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в системах сбора и обработки информации, телекоммуникационном оборудовании, промышленной электронике.

Характеристики:

- Выходная мощность: 15 Вт;
- Входное напряжение DC: 9.2...18 В (Номинальное: 12 В);
- Электрическая прочность изоляции:
 - вход- выход: 2000 В AC;
 - вход-земля: 1500 В DC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 12 В;
- Выходной ток: 0...1.25 А ;
- КПД: 67 %
- Рабочая температура: -10...60°C;
- Корпус: открытый для монтажа на шасси;
- Размеры корпуса: 94x49x25 мм;
- Масса: 81 мг;



Параметры:

- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
- Сертифицировано:
 - По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-4-2,3,4,6,8, ENV50204;

Применения:

- Промышленная электроника;
- Телекоммуникационном оборудовании;